

Разрешающее правило прокси

При добавлении откроется окно настроек разрешающего правила прокси. В данном окне расположены следующие поля:

- URL назначения,
- Протокол,
- Метод,
- Ip-адрес пользователя,
- Время действия,
- пункт для установки флага «Разрешить трафик даже если пользователь отключен»;

Добавление разрешающего правила прокси ⊗

URL назначения:

Протокол:

Метод:

Ip-адрес пользователя:

Разрешать трафик даже если пользователь отключен

Время действия:

⏪ [Меньше параметров...](#) ⓘ

По умолчанию все поля пустые и предполагают любое значение, т.е. если сохранить разрешающее правило прокси по умолчанию и применить его к Пользователю или группе, то прокси сервер разрешит все коммуникации идущие через него (по протоколам http, https, ftp и http/https). Доступные значения и объекты при заполнении полей можно посмотреть наведя на соответствующее поле курсор или выбрать из выпадающего списка, заведенные на «ИКС» значения и объекты.

Установка флага «Разрешить трафик даже если пользователь отключен» означает, что если Пользователь был отключен или превысил **квоту** в «ИКС», то он будет иметь доступ к ресурсам указанным в данном правиле.

From:
<https://doc.a-real.ru/> - **Документация**

Permanent link:
https://doc.a-real.ru/doku.php?id=user_allow_proxy50

Last update: **2019/11/10 19:35**

